

欧拜

Z10手持扩音器



服务热线：400-663-8886
请在使用前仔细阅读本说明书

*图片仅供参考以实物为准

持握示意图



一、基础版按键功能说明

电量显示
倒计时显示
指示灯



电源开关
音量调节

模式键

单击:打开/关闭蓝牙
双击:演讲/K歌模式
长按:打开/关闭倒计时

欧拜

二、翻页版按键功能说明



倒计时功能

1. 长按“⊗”2S进入倒计时设置，显示屏闪烁时间，此时通过按上或下翻页按键调整时间。倒计时时间设置完成后，等显示屏时间闪烁3秒后进入倒计时。
 2. 距离倒计时结束的最后5分钟开始，每分钟震动一次，倒计时结束后，翻页笔将连续震动3次，提醒时间到了，并退出倒计时功能。
 3. 倒计时功能开始后，如需退出倒计时，可长按“⊗”退出。
- ps: 单击上或下翻页键按5分钟增加或减少时间，长按上或下翻页键按1分钟快速增加或减少时间。

三、蓝牙功能

设备名称：Z10

- 1.开机状态下，单击蓝牙键，屏幕闪烁“BL”字样，用户在1分钟内可通过手机和电脑蓝牙搜索到“Z10”。
- 2.点击立即配对即可，完成蓝牙连接，同时伴随音效提醒。若一分钟内未与Z10连接，蓝牙功能则自动关闭。
- 3.连接蓝牙后，再次单击蓝牙按键即可退出蓝牙功能。

四、配对说明

手持麦克风在关机状态下，长按“⊗”+“☺”后不松手同时开机，直至指示灯出来蓝灯快闪且显示屏显示“00”进入配对状态，此时将接收器插入电脑，手持麦克风指示灯熄灭表示配对成功，即可正常使用。

五、产品参数

频率响应	100Hz-15KHz
峰值功率	12W
扬声器阻抗	4Ω
总谐波失真	THD≤5%
信噪比	60dB
混响模式	Rrverb
蓝牙版本	5.0V
工作电压	3.4-4.2V
电池类型	锂离子电池（18650）
充电方式	DV5V=1.5A
充电时间	约2小时
使用时间	约10-12小时

六、欧拜介绍&理念

欧拜是更为女性教师着想的教学工具品牌。由于市场上大部分教学工具主要以男性用户喜欢的风格设计对于女性用户审美的忽略是欧拜品牌诞生之初要解决的问题。

欧拜品牌主营翻页笔、扩音器、手持麦克风等教学用产品。品牌形象以“猫”为元素，是一个“优雅”又“有趣”的猫，能让女老师在日常工作中体验到更有意思的科技。欧拜，在乎女性教师，更为女性教师着想。

安全警示

产品中内含锂电池，禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿将产品置于高温环境中。请勿把产品浸入水或任何其他液体中。若产品出现短路故障，请勿继续使用或擅自拆解，可联系欧拜官方售后获取帮助。

注意：为本产品充电时，请务必使用符合相关安全标准的电源适配器或获得CCC认证的电源适配器。若长时间不使用本产品，请在充满电后将其关机，并存放于阴凉干燥处。建议至少每六个月进行一次充电，以确保电池的正常使用与寿命。

若有其他问题,可电联官方售后客服

售后电话:400-663-8886

深圳市欧丽美科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区臣田航城

工业区A1栋407北边